

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАСТРОЕК ОБОРУДОВАНИЯ Alcatel-Lucent I-240W-Q

## Введите в адресной строке браузера адрес **192.168.1.1**. Желательно использовать Internet Explorer. Введите

## Username USEr

Password **USE**:

GARM Home Galeway - Worklows Internet Explorer		181×1
S	2 (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	181-1
🔐 Maticaterion 🏾 🎢 GPON Home Gateria	🛐 + 🔝 - 🖘 ані + Странныя - Везспасность + Сер	en: • 🖗 • "
192.168.1.1	GPCN Home Gatearay Login Username Dogin Reset	
Porceso		100% - 2
The CPON Home Gatew	W	10.02

Заходите в меню «Maintain», в подменю «Backup and Restore»:

	GPON Home Gateway	Logout
	Maintain > Backup and Restore	
Status  Status Network Security Application Maintain Password SLID Configuration Backup and Restore Firmware Upgrade Reboot Device Factory Default Diagnose Log	Select File Import Config File Export Config File Export	Обзор

Нажимаем кнопку «Обзор», выбираем необходимый файл:

	GPON Home Gateway			L	ogout		
	Maintain > Backup and Restore						
Status Security Application Maintain Password SLID Configuration	Select File Import Config File Export Config File	import Export	_O6sop				
Backup and Restore	🧟 Выбор выкладываеного файла						2
Firmware Upgrade	ООО 🕩 - Sew + Загружи			•	100 Понос Загр	ужи	10
Factory Default Diagnose Log		_config.det	Дэтэ нонеления 977.10.2015 10 13	Tien #Allin TAAT"	Pasep		
	Nive dailini ont_config.dut				<ul> <li>Все файлы</li> <li>Открыть</li> </ul>	(*.*) Отмен	

Нажимаем кнопку «Открыть». Затем нажимаем кнопку Import. В появившемся окне нажимаем кнопку ОК.

	GPON Home Gateway	Logout
	Maintain > Backup and Restore	
Status Network Security Application Maintain Password SLID Configuration Backup and Restore Firmware Upgrade Reboot Device Factory Default Diagnose	Select File Import Config File Export Config File	C::Users\Sew/Download: O6sop Import Export Export Conductsure c.ecd=creatinguation file to 0NT? Are you sure to restore configuration file to 0NT? CK Create

После завершения загрузки появляется еще одно окно, в нем также нажимаем «ОК».

	GPON Home Gateway	
	Maintain > Backup and Restore	
Status		
*Network	Select File	C Waers/Sew/Download: Ofbop
Security		landort
*Application	Import Config File	
Maintain	Export Config File	Export
Password		Сообщения с неб-страница
SLID Configuration		0
Backup and Restore		Restore finished, dick OK for ON
Firmware Upgrade		
Protocol Process		ОК